



smartLINE

SMART-SENSOR-ETH-POE

ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES
CHROŃ PACJENTÓW
DZIAŁAJ PROAKTYWNI



Zastosowanie:

- monitoring temperatury w
 - aptekach, hurtowniach medycznych, punktach medycznych
 - szpitalach (apteki centralne, oddziały)

Cechy szczególne:

- montaż bez wykorzystania narzędzi i uchwytów (magnes)
- nie zabiera miejsca w lodówce, chłodziarce
- płaski przewód sondy temperatury nie powoduje deformacji uszczelki
- dokładne pomiary temperatury
- przechowywanie historii pomiarów do 5 lat
- powiadamianie na email oraz SMS przekroczeń progów pomiarowych
- funkcja cyklicznego wysyłania raportów oraz historii na email oraz SMS
- alarmowanie za pomocą wbudowanego brzęczyka oraz diod LED
- zarządzanie przez interfejs www

Specyfikacja techniczna:

- wymiary, kolor, zasilanie, sygnalizacja
 - 127 mm x 32 mm x 26 mm
 - czarny, biały
 - PoE 802.3af, pasywne PoE (48V)
 - trójkolorowa dioda LED, brzęczyk
- port komunikacyjny/zarządzanie
 - RJ-45, Ethernet 10/100Mbps, http (przeglądarka www)
- zakres pomiarów
 - temperatura zakres: -30°C ÷ 80°C, dokładność: 0.3 – 0.5°C
- sondy pomiarowe
 - temperatura, długość przewodu: ok. 4,5m